



## XL-INFO N°67 (Février 2004)

### SOMMAIRE

#### 1 Rappel.

##### 1.1 Modifications coordonnées Hot line SAV ORANGE

##### 1.2 Programmation des paramètres Syrep dans TACITE avec un aiguilleur de ligne téléphonique XL-REPARTEL

##### 1.3 Programmation dans OCAPI, PECARI, STVn, Mode Terminal et autres applications comptage mesure et postes sources

#### 2 Marché à tarifs C902T30210

#### 3 Le Modem de télérelève XL934

#### 4 Rubrique "TRUCS & ASTUCES" La télérelève GSM via un PABX de marque ALCATEL 4400

#### 1. Rappel

##### 1.1 Modifications coordonnées Hot line SAV ORANGE

- Appellation du service  
ORANGE/Unité Nationale Production Services  
(UNPS) Support Services Clients
- Le numéro de téléphone et numéro de télécopie  
Tél. 01 55 45 96 90  
Fax 015545
- Adresse e-mail  
unps.ssc@orangefrance.com

Nous tenons à votre disposition par mail ou par téléchargement sur le site <http://www.ixel.fr> la nouvelle fiche navette.

##### 1.2 Programmation des paramètres Syrep dans TACITE avec un aiguilleur de ligne téléphonique XL-REPARTEL

Saisie des paramètres de communication des compteurs  
CVE, CJE reliés à un aiguilleur de ligne XL-REPARTEL.

Pour Tacite il y a lieu d'activer l'utilisation des numéros de  
poste. Cette fenêtre est activable depuis le menu  
"configuration \ Paramétrages des appels téléphoniques".  
Cette configuration doit être réalisée sur toutes les lignes  
définies dans Tacite.

Paramètres de lignes téléphoniques (Syrep):

Utilisation des numéros de poste  OUI

Avec dans le N° de poste la saisie de 2 ou 3 virgules,  
suivant le type de modem utilisé, suivies du N° de voie du  
XL-REPARTEL.

Exemples d'accès à un compteur Vert (voie 2) et un  
compteur Jaune (voie 3) sur la même ligne téléphonique  
avec un modem XL-934 sur le PC de télérelève.

Création d'un compteur Vert

Numéro de téléphone :

Numéro de poste:

Création d'un compteur Jaune

Numéro d'appel :  Numéro de poste:

Ligne dédiée

##### 1.3 Dans OCAPI, PECARI, STVn, Mode Terminal et autres applications comptage mesure et postes sources

Faire suivre le N° de téléphone de 2 virgules et du N° de la  
voie du XL-REPARTEL pour les modems XL-934. Utiliser  
3 virgules avant le N° de la voie pour les autres modems.

Nous restons à votre disposition pour tout complément  
d'information, concernant l'utilisation du XL-REPARTEL  
et les modems associés aux applications de télérelève.

#### 2. Marché à tarifs C902T30210

L'option de prorogation du marché à tarifs C902T30210  
entre EDF GDF et la société IXEL est levée et le dit marché  
se trouve prolongé de 12 mois. Les conditions de ce marché  
demeurent inchangées.

#### 3. Le modem de télérelève XL934

Le modem XL-934 qui était réservé aux applications de  
télérelève 1200, 2400 et GSM (Trimaran, Trimaran+),  
supporte les avis V32 à V34bis (9600bps à 33600bps).

#### 4. Rubrique "TRUCS & ASTUCES"

La télérelève GSM via un PABX de marque ALCATEL  
4400

Les deux centres (EGS Bourgogne Sud et EGS Savoie) ont  
constaté les faits suivants. Avec PECARI, pour que la  
télérelève des compteurs ICE équipés de GSM, via un  
PABX de marque ALCATEL 4400, fonctionne  
correctement il est nécessaire de modifier dans la catégorie  
de joncteur du faisceau départ le délai de débordement sur  
attente de 300 à 600 fois 100ms. Si ce réglage n'est pas  
effectué, le joncteur de l'autocom raccroche avant  
l'établissement complet de la communication.

Pour tout complément d'information, vous pouvez joindre  
la société Ixel ou M. Christian Barron EGS Bourgogne Sud  
au 03 85 93 72 43