

Procédure pour gérer le port COM d'un adaptateur RS-232/USB avec le logiciel de télérelève XL-GSM

Après avoir installé un adaptateur RS-232/USB, via un CD de drivers, Windows crée un port COM 'Virtual' par défaut.

L'attribution du numéro de port COM par l'ordinateur dépend à la fois :

- du port USB utilisé.
- du numéro de série de l'interface USB/Série.



En général, l'utilisation d'une même interface sur un même port USB permet d'éviter les changements de numéro du port COM créé.

Sur quel Port COM est installé mon matériel ?

Pour s'assurer de l'adresse d'un port COM (USB), utiliser le logiciel **XL-Terminal** téléchargeable gratuitement [www.ixel.fr/telecharger/telechargements.php]. Une fois le câble USB mis en place, le logiciel **XL-Terminal** vous donnera l'adresse de son port.

Que faire si l'on doit changer le port Com ?

Le logiciel de télérelève **XL-GSM/GPRS** ne laisse apparaître que 8 ports COM (1 à 8).

Si l'adresse du port USB détecté par **XL-Terminal** est supérieure à 8, alors il vous faut modifier le numéro de port COM.

⇒ Pour un Windows XP / NT

- Aller sur "Poste de travail" puis clic droit avec la souris.
- Sélectionner l'onglet "Propriétés".
- Puis sélectionner l'onglet "Matériel" puis bouton "Gestionnaire de périphériques".
- Descendre vers "Ports (COM et LPT)" et détailler la ligne en cliquant sur le "+" .
- Clic droit "Propriétés" sur le port Com à changer.
- Sélectionner l'onglet "Paramètres du port" puis bouton "Avancé".
- Changer le numéro de port avec le bouton de défilement.

⇒ Pour un Windows Vista / Seven

- Aller sur « Ordinateur » puis clic droit avec la souris.
- Sélectionner l'onglet « Propriétés ».
- Puis sélectionner l'onglet "gestionnaire de périphériques" en haut à droite.
- Descendre vers "Ports (COM et LPT)" et détailler la ligne en cliquant sur le "+" .
- Clic droit "Propriétés" sur le port Com à changer.
- Sélectionner l'onglet "Paramètres du port" puis bouton "Avancé".
- Changer le numéro de port avec le bouton de défilement.

